



Takkopp

Klassisk pendelarmatur.



Finns i tre olika storlekar small, medium och large.

Kupa av opalt glas. Pendel rör och takkopp av blankt krom. Kabel som standard 3 meter

Anslutning till 5-polig plint i takkopp. Driftdon placerade i armaturen.

Reglerbar variant (TD) för tryckknappstyrning och Dali.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI:>80 | CE
Energiklass (LED modul): D



Typ 2000	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Ø	Effekt	Vikt
Espresso LED 2000 830 Small	1770	315120	7503177	300	17	2,5
Espresso LED 2000 840 Small	1790	315124	7503178	300	17	2,5
Espresso LED 2000 830 TD Small *	1770	315128	7503179	300	17	2,5
Espresso LED 2000 840 TD Small *	1790	315132	7503180	300	17	2,5
Espresso LED 2000 830 Medium	1770	315136	7503181	350	17	2,9
Espresso LED 2000 840 Medium	1790	315140	7503182	350	17	2,9
Espresso LED 2000 830 TD Medium *	1770	315144	7503183	350	17	2,9
Espresso LED 2000 840 TD Medium *	1790	315148	7503184	350	17	2,9
Espresso LED 2000 830 Large	1770	315152	7503185	400	17	3,3
Espresso LED 2000 840 Large	1790	315156	7503186	400	17	3,3
Espresso LED 2000 830 TD Large *	1770	315160	7503187	400	17	3,3
Espresso LED 2000 840 TD Large *	1790	315164	7503188	400	17	3,3

Typ 3000	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Ø	Effekt	Vikt
Espresso LED 3000 830 Small	2940	315121	7510599	300	24	2,5
Espresso LED 3000 840 Large	2950	315157	7510663	300	24	2,5
Espresso LED 3000 830 TD Small *	2940	315129	7510613	300	24	2,5
Espresso LED 3000 840 TD Small *	3060	315133	7510614	300	24	2,5
Espresso LED 3000 830 Medium	2950	315137	7510615	350	24	2,9
Espresso LED 3000 840 Medium	3080	315141	7510616	350	24	2,9
Espresso LED 3000 830 TD Medium *	3080	315145	7510617	350	24	2,9
Espresso LED 3000 840 TD Medium *	3080	315149	7510618	350	24	2,9
Espresso LED 3000 840 Large	2950	315157	7510663	400	24	3,3
Espresso LED 3000 830 Medium	2950	315137	7510615	400	24	3,3
Espresso LED 3000 830 TD Large *	2830	315161	7510664	400	24	3,3
Espresso LED 3000 840 TD Large *	2950	315165	7510665	400	24	3,3

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali alt. tryckknappstyrning.